Príloha č. 1 : Opis predmetu zákazky.

PREDMET ZÁKAZKY:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE SNINA

Civilná podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
zadávaná podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY :

Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina, tzn. v prvom rade výmenu jestv. svietidiel VO, ich nosných častí (výložníky, stožiare)

Potrebná je rekonštrukciu verejného osvetlenia mesta Snina v časti: Gagarinova, Dobriankskeho, Študentská, ČSL armády, Palárikova, Vihorlatska v súlade s projektovou dokumentáciou uvedenou v osobitnej prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.

Rekonštrukcia spočíva vo výmene všetkých jestvujúcich svietidiel, výložníkov resp. ramienok za nové svietidlá s technológiu LED.

Sústava bude doplnená o ďalšie svietidlá inštalované na jestv. podperných bodoch, tak aby bola kompaktná. Osvetľovacia sústava bude ďalej rozšírená do doteraz neosvetlených častí mesta konzultovaných s kompetentnými zástupcami mesta.

Nové svietidlá osadené na jestv. podperných bodoch NN vedenia budú inštalované na výložníkoch, čím sa dosiahne zlepšenie osvetlenia komunikácií a doposiaľ neosvetlených miest.

Navrhované svietidlá napájané 4-žilovými kábelmi sa budú pripájať striedavo na jednotlivé fázy rozvodu. Samotná konštrukcia svietidiel musí umožňovať nastavenie sklonu svietidla, tzn. každé svietidlo je možné individuálne nastaviť tak, aby ním osvetľovaný priestor bol čo najoptimálnejšie osvetlený.

Nakoľko sú niektoré osvetľovacie stožiare umiestnené ďaleko od cesty je potrebné umiestnenie nových stožiarov tak, aby osvetlenie spĺňalo svoj účel. Taktiež sa vyžaduje výmena jestv. rozvádzačov verejného osvetlenia (ďalej RVO) za nové.

Taktiež rieši miesta a spôsoby merania spotreby elektrickej energie rekonštruovaného VO.

Ďalej je potrebná realizácia prisvetleni prechodov pre chodcov v predmetnej časti mesta, na základe požiadavky investora z dôvodu zvýšenia bezpečnosti prechádzajúcich chodcov a zvýraznenie chodcov na prechode prostredníctvom svietidiel inštalovaných v telese cesty.

Údaje o príkonoch

Rozvádzač RVO 01
- celkový počet navrhovaných svietidiel 58 ks
- Celkový príkon odoberaný z RVO 01 P = 2,974 kW

Rozvádzač RVO 02
- celkový počet navrhovaných svietidiel 54 ks
- Celkový príkon odoberaný z RVO 02 P = 3,312 kW

Rozvádzač RVO 03
- celkový počet navrhovaných svietidiel 23 ks
- Celkový príkon odoberaný z RVO 03 P = 0,481 kW

Rozvádzač RVO 04
- celkový počet navrhovaných svietidiel 32 ks
- Celkový príkon odoberaný z RVO 04 P = 0,65 kW

Rozvádzač RVO 05
- celkový počet navrhovaných svietidiel 45 ks
- Celkový príkon odoberaný z RVO 05 P = 1,419 kW

Rozvody verejného osvetlenia v okruhu RVO 1

Počet svietidiel	58 ks	
Typ svietidla :		
LED 93 W, 8660 lm, 230V, IP 66	3 ks	
LED 49 W, 4407 lm, 230V, IP 66	55 ks	
Typ návrh. stožiara :		
OS UD 8P		2 ks
St 150/60P		13 ks

výložník **V2 G 10/D** 1 ks
výložník **V1 D 10/D** 7 ks
výložník **V2 D 10/D** 2 ks
výložník **V1 G 15D** 1 ks
nosič svietidiel na bet. stožiar 27 ks

Typ svorkovnice :
EKM 1271-1D2-4-16 15 ks

Na jestvujúci podperný bod č. 01/26 inštalovať poistkovú skrinku SPP vo výške 250 cm spodným okrajom od upraveného terénu. Zvod do tejto poistkovej skrinky vyhotoviť káblom AYKY -J 4 x 16 mm^2, z poistkovej skrinky vyústiť navrhovaný kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2 viesť ho v zemi v ryhe a v trase zrejmej z výkresu č. 02, slučkovať ho vo svorkovniciach navrhovaných svietidiel 01/30 - 01/38 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 01/39.

Taktiež na jestv. podperný bod č. 01/53 inštalovať poistkovú skrinku SPP vo výške 250 cm spodným okrajom od upraveného terénu. Zvod do tejto poistkovej skrinky vyhotoviť káblom AYKY -J 4 x 16 mm^2, z poistkovej skrinky vyústiť dva navrhované káble CYKY-J 4 x 16 mm^2. Navrhované kábel viesť v zemi v ryhe a v trase zrejmej z výkresu č. 02 a jeden z nich ukončiť vo svorkovnici navrhovaného svietidla 01/54A. Druhý kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2 slučkovať vo svorkovnici jestv. svietidla 01/55 resp. vo svorkovniciach navrhovaných svietidiel 01/56 - 01/57 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 01/58.

Zo svorkovnice jestv. svietidla 01/59 vyústiť navrhovaný kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe a v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici navrh. svietidla 01/60.

Taktiež zo svorkovnice jestv. svietidla 01/83 vyústiť navrhovaný kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe a v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici navrh. svietidla 01/84.

Jestv. svietidlá inštalované na betónových podperných bodoch demontovať v plnom rozsahu a nahradiť ich svietidlami zrejmými z výkresovej dokumentácie. navrh. svietidlá budú pripájané k vodiču VO a PEN vodiču káblom
CYKY-J 3 x 2,5 mm^2.

Taktiež svietidlá inštalované na oceľových osv. stožiaroch demontovať v plnom rozsahu vč. výložníkov. Na tieto podperné body inštalovať navrh. svietidlá a výložníky. Navrh. svietidlá napojiť z jestv. svorkovníc káblom CYKY -J 3 x 2,5 mm^2 zatiahnutým do oc. stožiara a výložníka.

Spolu s navrhovanými káblovými prepojmi viesť pás FeZn 4 x 30 mm uloženými na dne kabelovej ryhy pod spodnou pieskovou vrstvou s odbočeniami k osv. stožiarom prostr. drôtu FeZn D 10 mm.

Všetky rozvody patriace pod RVO 01 sú líniovo vykreslené v prehľadovej schéme vo výkrese č. 03. Ďalšie potrebné údaje sú zrejmé z výkresovej časti.

Typy svorkovníc, stožiarov, výložníkov a svietidiel sú zrejmé z líniovej schémy viď výkres č. 03.

Pri prípadnom súbehu a križovaní káblu prípojky s ďalšími podzemnými rozvodmi t.j. plyn, voda, kanál, telekomunikačný kábel atď., riešiť podľa STN 73 6005.

POZNÁMKA !!!

Pod spevnenými plochami (napr. vjazd do dvora) chrániť kábel v oceľovej chráničke príslušného priemeru uloženej na betónovom podklade.

Okruh rozvádzača RVO 02

Rozvádzač RVO 02

Navrhovaný rozvádzač je riešený v časti elektrická prípojka NN pre rozvádzač RVO 02.

Navrhovaný rozvádzač bude slúžiť na napojenie, ovládanie a istenie jestvujúcich resp. navrhovaných vývodov verejného osvetlenia v predmetnej časti mesta Snina, /viď situácia v.č. 02/.

Predmetný rozvádzač bude osadený na mieste zrejmom z výkresu č. 02 (na mieste demontovaného pôvodného rozvádzača).

Zapínanie a vypínanie osvetlenia je riešené v rozvádzači RVO prostredníctvom astronomických hodín.

Tento rozvádzač je možné prepojiť "bypassmi" s rozvádzačom RVO - MINOS, ktorým možno zabezpečiť diaľkovú správu a diagnostiku tohto rozvádzača.

Rozvádzač RVO MINOS je dodávkou riadiaceho systému.

Rozvody verejného osvetlenia v okruhu RVO 02

Počet svietidiel 54 ks

Typ svietidla :
LED 93 W, 8660 lm, 230V, IP 66 19 ks

LED 15 W, 1397 lm, 230V, IP 66	5 ks	
Typ navrh. stožiara :		
OS UD 8P		12 ks
St 150/60P		2 ks
Typ výložníkov :		
výložník **V1 D 15/D**		40 ks
výložník **V1 G 15/D**		2 ks
výložník **V2 D 15/D**		1 ks
nosič svietidiel na bet. stožiar	2 ks	
Typ svorkovnice :		
EKM 1271-1D2-4-16		14 ks

Z rozvádzača RVO 02 vyústiť navrhovaný kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2 (náhrada za chybný prepoj), viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 02/1.

Zo svorkovnice jestv. svietidla 02/13 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici navrh. svietidla 02/13A.

Zo svorkovnice jestv. svietidla 02/8 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 02/14.

Zo svorkovnice jestv. svietidla 02/12 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 02/17.

Zo svorkovnice jestv. svietidla 02/21 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02, slučkovať ho v svorkovniciach jestv. svietidiel 02/26 - 02/28 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 02/29.

Z rozvádzača RVO 02 vyústiť navrhovaný kábel AY Z rozvádzača RVO 02 vyústiť navrhovaný kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi AES-J 4 x 25, viesť ho po fasaáde murovanej trafostanice v rúrke príslušného prierezu, ukotviť na fasáde trafostanice prostredníctvom kotevnej svorky, viesť ho po jestv. podperných bodoch 02/35, 02/36, 02/37, 02/38 a ukončiť ho v poistkovej skrinke SPP inštalovanej na podpernom bode č. 02/38 vo výške min 250 cm spodným okrajom od upraveného terénu. Z tejto poistkovej skrinky vyústiť navrhovaný kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe a v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť ho vo svorkovnici jestv. svietidla 02/39.

Taktiež z tejto poistkovej skrinky vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe a v trase zrejmej z výkresu č. 02, slučkovať ho vo svorkovniciach navrh. svietidiel 02/45- 02/55 a ukončiť ho vo svorkovnici navrh. svietidla 02/56.

Z rozvádzača RVO 02 vyústiť navrhovaný kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť v navrh. poistkovej skrinke SPP osadenej na p.b.č. 02/30 vo výške min 250 cm spodným okrajom od upraveného terénu. Z tejto poistkovej skrinky vyústiť navrhovaný kábel AES-J 2 x 16 mm2, viesť ho po jestv. podperných bodoch 02/30, 02/31 a ukončiť ho na jestv. podpernom bode č. 02/32.

Jestv. svietidlá inštalované na betónových podperných bodoch demontovať v plnom rozsahu a nahradiť ich svietidlami zrejmými z výkresovej dokumentácie. navrh. svietidlá budú pripájané k vodiču VO a PEN vodiču káblom
CYKY-J 3 x 2,5 mm^2.

Taktiež svietidlá inštalované na oceľových osv. stožiaroch demontovať v plnom rozsahu vč. výložníkov. Na tieto podperné body inštalovať navrh. svietidlá a výložníky. Navrh. svietidlá napojiť z jestv. svorkovníc káblom CYKY -J 3 x 2,5 mm^2 zatiahnutým do oc. stožiara a výložníka.

Spolu s navrhovanými káblovými prepojmi viesť pás FeZn 4 x 30 mm uloženými na dne kabelovej ryhy pod spodnou pieskovou vrstvou s odbočeniami k osv. stožiarom prostr. drôtu FeZn D 10 mm.

Všetky rozvody patriace pod RVO 02 sú líniovo vykreslené v prehľadovej schéme vo výkrese č. 05. Ďalšie potrebné údaje sú zrejmé z výkresovej časti.

Typy svorkovníc, stožiarov, výložníkov a svietidiel sú zrejmé z líniovej schémy viď výkres č. 05.

Pri prípadnom súbehu a križovaní káblu prípojky s ďalšími podzemnými rozvodmi t.j. plyn, voda, kanál, telekomunikačný kábel atď., riešiť podľa STN 73 6005.

POZNÁMKA !!!

Pod spevnenými plochami (napr. vjazd do dvora) chrániť kábel v oceľovej chráničke príslušného priemeru uloženej na betónovom podklade.

Okruh rozvádzača RVO 03

Rozvádzač RVO 03

Navrhovaný rozvádzač bude slúžiť na napojenie, ovládanie a istenie jestvujúcich resp. navrhovaných vývodov verejného osvetlenia v predmetnej časti mesta Snina, /viď situácia v.č. 02/.

Predmetný rozvádzač bude osadený na mieste zrejmom z výkresu č. 02 (na mieste demontovaného pôvodného rozvádzača).

Zapínanie a vypínanie osvetlenia je riešené v rozvádzači RVO prostredníctvom astronomických hodín.

Tento rozvádzač je možné prepojiť "bypassmi" s rozvádzačom RVO - MINOS, ktorým možno zabezpečiť diaľkovú správu a diagnostiku tohto rozvádzača.

Rozvádzač RVO MINOS je dodávkou riadiaceho systému.

Rozvody verejného osvetlenia v okruhu RVO 03

Počet svietidiel		23 ks
Typ svietidla :		
	LED 49 W, 4407 lm, 230V, IP 66	4 ks
	LED 15 W, 1397 lm, 230V, IP 66	19 ks
Typ navrh. stožiara :		
	OS UD 8P	4 ks
	St 150/60P	19 ks
Typ výložníkov :		
	výložník **V1 D 15/D**	4 ks
Typ svorkovnice :		
	EKM 1271-1D2-4-16	23 ks

Zo svorkovnice jestv. svietidla 03/8 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici navrh. svietidla 03/11.

Taktiež zo svorkovnice jestv. svietidla 03/8 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02, slučkovať ho vo svorkovnici navrh. svietidla 03/9 a ukončiť vo svorkovnici navrh. svietidla
03/10.

Zo svorkovnice jestv. svietidla 03/6 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02, slučkovať ho vo svorkovnici navrh. svietidiel 03/12, 03/13 a ukončiť vo svorkovnici navrh. svietidla 03/14.

Svietidlá inštalované na oceľových osv. stožiaroch demontovať v plnom rozsahu vč. výložníkov. Na tieto podperné body inštalovať navrh. svietidlá a výložníky. Navrh. svietidlá napojiť z jestv. svorkovníc káblom CYKY-J 3 x 2,5 mm^2 zatiahnutým do oc. stožiara a výložníka.

Spolu s navrhovanými káblovými prepojmi viesť pás FeZn 4 x 30 mm uloženými na dne kabelovej ryhy pod spodnou pieskovou vrstvou s odbočeniami k osv. stožiarom prostr. drôtu FeZn D 10 mm.

Všetky rozvody patriace pod RVO 03 sú líniovo vykreslené v prehľadovej schéme vo výkrese č. 07. Ďalšie potrebné údaje sú zrejmé z výkresovej časti.

Typy svorkovníc, stožiarov, výložníkov a svietidiel sú zrejmé z líniovej schémy viď výkres č. 07.

Pri prípadnom súbehu a križovaní káblu prípojky s ďalšími podzemnými rozvodmi t.j. plyn, voda, kanál, telekomunikačný kábel atď., riešiť podľa STN 73 6005.

POZNÁMKA !!!

Pod spevnenými plochami (napr. vjazd do dvora) chrániť kábel v oceľovej chráničke príslušného priemeru uloženej na betónovom podklade.

Okruh rozvádzača RVO 04

Rozvádzač RVO 04

Navrhovaný rozvádzač je riešený v časti elektrická prípojka NN pre rozvádzač RVO 04.

Navrhovaný rozvádzač bude slúžiť na napojenie, ovládanie a istenie jestvujúcich resp. navrhovaných vývodov verejného osvetlenia v predmetnej časti mesta Snina, /viď situácia v.č. 02/.

Predmetný rozvádzač bude osadený na mieste zrejmom z výkresu č. 02 (na mieste demontovaného pôvodného rozvádzača).

Zapínanie a vypínanie osvetlenia je riešené v rozvádzači RVO prostredníctvom astronomických hodín.

Tento rozvádzač je možné prepojiť "bypassmi" s rozvádzačom RVO - MINOS, ktorým možno zabezpečiť diaľkovú správu a diagnostiku tohto rozvádzača.

Rozvádzač RVO MINOS je dodávkou riadiaceho systému.

Rozvody verejného osvetlenia v okruhu RVO 04

Počet svietidiel	32 ks
Typ svietidla :	
LED 49 W, 4407 lm, 230V, IP 66	5 ks
LED 15 W, 1397 lm, 230V, IP 66	27 ks
Typ navrh. stožiara :	
St 150/60P	2 ks
Typ výložníkov :	
výložník **V1 D 15/D**	4 ks
Typ svorkovnice :	
EKM 1271-1D2-4-16	2 ks

Zo svorkovnice jestv. svietidla 04/7 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02, slučkovať ho vo svorkovnici jestv. svietidla 04/8 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 04/9.

Z rozvádzača RVO 04 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 04/17.

Zo svorkovnice jestv. svietidla 04/18 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 04/19.

Zo svorkovnice jestv. svietidla 04/17 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02, slučkovať ho vo svorkovnici jestv. svietidiel 04/28, 04/29 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla
04/30.

Svietidlá inštalované na oceľových osv. stožiaroch demontovať v plnom rozsahu vč. výložníkov. Na tieto podperné body inštalovať navrh. svietidlá a výložníky. Navrh. svietidlá napojiť z jestv. svorkovníc káblom CYKY-J 3 x 2,5 mm^2 zatiahnutým do oc. stožiara a výložníka.

Spolu s navrhovanými káblovými prepojmi viesť pás FeZn 4 x 30 mm uloženými na dne kabelovej ryhy pod spodnou pieskovou vrstvou s odbočeniami k osv. stožiarom prostr. drôtu FeZn D 10 mm.

Všetky rozvody patriace pod RVO 04 sú líniovo vykreslené v prehľadovej schéme vo výkrese č. 09. Ďalšie potrebné údaje sú zrejmé z výkresovej časti.

Typy svorkovníc, stožiarov, výložníkov a svietidiel sú zrejmé z líniovej schémy viď výkres č. 09.

Pri prípadnom súbehu a križovaní káblu prípojky s ďalšími podzemnými rozvodmi t.j. plyn, voda, kanál, telekomunikačný kábel atď., riešiť podľa STN 73 6005.

POZNÁMKA !!!

Pod spevnenými plochami (napr. vjazd do dvora) chrániť kábel v oceľovej chráničke príslušného priemeru uloženej na betónovom podklade.

Okruh rozvádzača RVO 05

Rozvádzač RVO 05

Navrhovaný rozvádzač je riešený v časti elektrická prípojka NN pre rozvádzač RVO 05.

Navrhovaný rozvádzač bude slúžiť na napojenie, ovládanie a istenie jestvujúcich resp. navrhovaných vývodov verejného osvetlenia v predmetnej časti mesta Snina, /viď situácia v.č. 02/.

Predmetný rozvádzač bude osadený na mieste zrejmom z výkresu č. 02 (na mieste demontovaného pôvodného rozvádzača).

Zapínanie a vypínanie osvetlenia je riešené v rozvádzači RVO prostredníctvom astronomických hodín.

Tento rozvádzač je možné prepojiť "bypassmi" s rozvádzačom RVO - MINOS, ktorým možno zabezpečiť diaľkovú správu a diagnostiku tohto rozvádzača.

Rozvádzač RVO MINOS je dodávkou riadiaceho systému.

Rozvody verejného osvetlenia v okruhu RVO 05

Počet svietidiel	45 ks
Typ svietidla :	
LED 93 W, 8660 lm, 230V, IP 66	3 ks
LED 49 W, 4407 lm, 230V, IP 66	15 ks
LED 15 W, 1397 lm, 230V, IP 66	27 ks

Typ výložníkov :

výložník **V1 D 15/D**	14 ks
výložník **V1 G 15/D**	3 ks
výložník **V1 G 10/D**	1 ks

Typ svorkovnice :

EKM 1271-1D2-4-16	3 ks

Zo svorkovnice jestv. svietidla 05/19 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 05/20.

Taktiež zo svorkovnice jestv. svietidla 05/8 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 05/9.

Taktiež zo svorkovnice jestv. svietidla 05/12 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02 a ukončiť vo svorkovnici navrh. svietidla 05/12A.

Zo svorkovnice jestv. svietidla 05/3 vyústiť navrh. kábel CYKY-J 4 x 16 mm^2, viesť ho v zemi v ryhe v trase zrejmej z výkresu č. 02, slučkovať ho vo svorkovniciach jestv. svietidla 05/24 resp vo svorkovniciach navrh. svietidiel 05/24A, 05/25A a ukončiť vo svorkovnici jestv. svietidla 05/25.

Svietidlá inštalované na oceľových osv. stožiaroch demontovať v plnom rozsahu vč. výložníkov. Na tieto podperné body inštalovať navrh. svietidlá a výložníky. Navrh. svietidlá napojiť z jestv. svorkovníc káblom CYKY-J 3 x 2,5 mm^2 zatiahnutým do oc. stožiara a výložníka.

Spolu s navrhovanými káblovými prepojmi viesť pás FeZn 4 x 30 mm uloženými na dne kabelovej ryhy pod spodnou pieskovou vrstvou s odbočeniami k osv. stožiarom prostr. drôtu FeZn D 10 mm.

Všetky rozvody patriace pod RVO 05 sú líniovo vykreslené v prehľadovej schéme vo výkrese č. 11. Ďalšie potrebné údaje sú zrejmé z výkresovej časti.

Typy svorkovníc, stožiarov, výložníkov a svietidiel sú zrejmé z líniovej schémy viď výkres č. 11.

Pri prípadnom súbehu a križovaní káblu prípojky s ďalšími podzemnými rozvodmi t.j. plyn, voda, kanál, telekomunikačný kábel atď., riešiť podľa STN 73 6005.

POZNÁMKA !!!

Pod spevnenými plochami (napr. vjazd do dvora) chrániť kábel v oceľovej chráničke príslušného priemeru uloženej na betónovom podklade.

REGULAČNÝ SYSTÉM

Špecifikácia regulačného systému:

Regulačný systém diaľkového riadenia, dozoru a regulácie (DDR RVO) pozostáva z rozvádzača a ovládacím a prikazovacím modulom vykonávajúcim príkazy podľa vlastnej konfigurácie úkonov a parametrov s možnosťou komunikácie s miestnym počítačom cez modem siete GSM.

Riadiaci systém musí obsahovať moduly pre zobrazovanie dát elektrických parametrov so schopnosťou ukladania všetkých informácií do pamäti, napr. napätie L1,L2,L3, prúdy L1,L2.L3, činný výkon, účinník, frekvencie, celkový výkon, celkový účinník, grafické zobrazovanie meraných veličín, zobrazovanie histórie udalostí, vyskytujúcich sa počas prevádzky regulácie verejného osvetlenia ...

Riadiaci systém musí obsahovať software CRP s vybavením na kontrolu nakonfigurovaných technických parametrov riadiaceho systému pre hľadanie porúch a núdzových správ vo formáte SMS prostredníctvom mobilného operátora a sieti GSM.

Sumárne možno uviesť tieto hlavné črty navrhovaných opatrení a ich predpokladaných výsledkov:

- v sústave je momentálne 220 svietidiel – na výmenu.
- 30 ks svietidiel okolo základnej školy Budovateľská a priľahlých bytových domov bude presmerovaných na doposiaľ nevyťažený rozvádzač RVO 10.
- nová sústava sa doplní o ďalšie svetelné miesta celkovo o 24 , čím sa zabezpečia potrebné úrovne osvetlenia
- presvetlia sa jestv. prechody pre chodcov na výstupných komunikáciách z mesta čo zvýši bezpečnosť chodcov (križovatka ulice Vihorlatská a Palárikova, križovatka ulíc Študentská a ČSL. Armády a prechod na ulici Študentská k strednej odbornej škole)

Na navrhovanej osvetľovacej sústave je potrebné po jej vyhotovení vykonať východiskovú revíziu.

Demontážou jestv. svietidiel VO a príslušných kabelových rozvodov vzniknú nasledujúce odpady :

Č. **17 04 01** – betón / základy stožiarov / Klasifikácia odpadu - O –

Č. **17 04 11** - kabely
Klasifikácia odpadu – O - obyčajný
Č. 17 04 05 – železo a oceľ / stožiare
VO / Klasifikácie odpadu – O –
obyčajný

Úspešný uchádzač je v procese realizácie diela povinný nakladať so vzniknutým odpadom v zmysle platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ pri odovzdaní staveniska úspešnému uchádzačovi určí trasy zabudovaných inžinierskych sietí, ktoré prechádzajú v mieste stavby.

Počas výstavby a prevádzky navrhovaného el. vedenia musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , najmä STN 33 3300, STN 34 3100 a Vyhl. Č. 374/91 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je nutné podrobiť el. zariadenie „ Východzej odbornej prehliadke a odbornej skúške „ , podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. , príl. č.8, STN 33 2000-6 a STN 35 1500.

Príloha č. 2 : Kópia poistnej zmluvy.

PREDMET ZÁKAZKY:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE SNINA

Civilná podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
zadávaná podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

KOMUNÁLNA poisťovňa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO 31 595 545
DIČ 2021097089
IČ DPH SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3345/B
(ďalej len „poisťovňa")

Návrh odoslaný	Číslo návrhu PZ	Číslo PZ
	441 9005365	

Prezentačná pečiatka	Získateľ 1	Podiel	Získateľ 2	Podiel
	Allfin, s.r.o.	100	671	
	Náhrada za PZ č.	Poistné	Náhrada za PZ č.	Poistné

Návrh prijatý	Taxoval dňa	Zaistenie	Vinkulácia
		MPL	☐ áno ☑ nie

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB

POISTNÍK / POISTENÝ

Titul, priezvisko / Obchodný názov	Meno	Telefón / mobil / fax
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		

IČO	Rodné číslo	Poistenie dojednal
4 3 9 0 4 1 7 5	/	

Adresa - ulica, č.d.	Miesto - dodacia pošta	PSČ
Budovateľská 2202/10	Snina	0 6 9 0 1

Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. č.	E-mail

Bankové spojenie - názov peňažného ústavu	Kód banky	Číslo účtu	Špecifický symbol

POISTENÝ (vypĺňuje sa iba ak je iný ako poistník)

Titul, priezvisko / Obchodný názov	Meno	Telefón / mobil / fax

IČO	Rodné číslo	Štátna príslušnosť
	/	

Adresa - ulica, č.d.	Miesto - dodacia pošta	PSČ

ZVLÁŠTNE ÚDAJE

1. Výška plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období pre poistné udalosti následkom povodne a/alebo záplavy je 20 % z celkovej poistnej sumy pre základné stavebno montážne dielo, max. však 31 000,00 EUR, so spoluúčasťou 330,00 EUR.
2. V prípade poistenia rizika odcudzenie (bez poistenia rizika vandalizmus), je poistením krytý tiež vandalizmus - páchateľ zistený, s výškou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období do výšky 350,00 EUR. V prípade poistenia rizika vandalizmus platí limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období dojednaný v poistnej zmluve.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

Začiatok poistenia	Koniec poistenia		Krátkodobé poistenie	Zľava za viac poistení - CROSS SELLING	Koeficient ÚNP
29.1.2015	30.6.2015	na dobu ☑ neurčitú	Koeficient:	Koeficient:	

Poistné je	Periodicita platenia poistného		Druh platby		Poznámka:
☐ bežné	☐ ročne	☐ štvrťročne	☑ PZ poštový peňažný poukaz	☐ KZ bezhotovostne a avízo	IU - inkaso z účtu platiteľa v prospech účtu 0178195386/0900 SLSP, a.s. 1200222008/5600 Prima banka Slovensko, a.s.
☑ jednorazové	☐ polročne	☑ jednorazovo	☐ KN bezhotovostne bez avíza	☐ IU inkaso z účtu platiteľa	

DRUH ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA KLIENTA

MAJETOK (stupeň rizika)	Požiar / združený živel	Odcudzenie	ZODPOVEDNOSŤ (stupeň rizika)	všeobecná zodpovednosť	vadný výrobok	Plátca DPH
kód:			kód:			☐ áno ☐ nie

ADRESA RIZIKA (miesto poistenia) PREDMETU POISTENIA

Ulica, číslo domu	Miesto - dodacia pošta	PSČ

1. BUDOVY, HALY, STAVBY ☐ Individuálna nehnuteľnosť ☑ Viac nehnuteľností (podľa prílohy k poistnej zmluve)

Popis budovy (definícia predmetu poistenia)	Rok výstavby

Stavebno - montážne poistenie / Rekonštrukcia verej.osvetlenia / Miesto realizácie: Snina, ulice Gagarinova, Dobrianského, Čsl. armády, Palárikova, Vihorlatská, Študentská. Počet rekonštruovaných svetelných bodov: 212.

Riziko	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR
☐ * Flexa ☑ * ZŽ ☐ * ZŽ +	155 000,00		1,82	330,00	1,00	225,68
Odcudzenie	5 000,00	X	2,50	170,00	1,00	12,50
Vandalizmus - stav. súčasti okrem skla	5 000,00	X	2,50	170,00	1,00	12,50
Vandalizmus - sklo na budove						
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+					Ročné poistné spolu v EUR:	250,68
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie						
Spôsob poistenia	☑ Nová hodnota		☐ Časová hodnota			

Poistná suma stanovená: ☐ z účtovníctva ☐ zo znaleckého posudku ☐ podľa oceňovacích tabuliek ☑ klientom

Poistený súhlasí s **indexáciou poistných súm nehnuteľného majetku:** ☐ áno ☑ nie

ZÁSOBY ☐ Súbor ☐ Výber

Riziko	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR
☐ * Flexa ☐ * ZŽ ☐ * ZŽ +						
Odcudzenie						
Vandalizmus						
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+					**Ročné poistné spolu v EUR:**	
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie						

Špecifikácia výberu:

Zvláštne údaje a dojednania:

3. OSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI (stroje, zariadenia, inventár, leasing) ☐ Súbor ☐ Výber

Riziko	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR
☐ * Flexa ☐ * ZŽ ☐ * ZŽ +						
Odcudzenie						
Vandalizmus						
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+					**Ročné poistné spolu v EUR:**	
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie						
Spôsob poistenia	☐ Nová hodnota **		☐ Časová hodnota			

Špecifikácia výberu:

Zvláštne údaje a dojednania:

4. ☐ CUDZIE VECI PREVZATÉ / ☐ HNUT. VECI/ZÁSOBY NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE / ☐ CUDZIE VECI PRENAJATÉ ☐ Súbor ☐ Výber

Riziko	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR
☐ * Flexa ☐ * ZŽ ☐ * ZŽ +						
Odcudzenie						
Vandalizmus						
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+					**Ročné poistné spolu v EUR:**	
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie						
Spôsob poistenia	☐ Nová hodnota		☐ Časová hodnota			

Špecifikácia výberu:

Zvláštne údaje a dojednania:

5. PENIAZE A CENINY

Riziko - odcudzenie	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR
Peniaze a ceniny pod pevným uzáverom / v trezore					
Peniaze a ceniny - denná tržba - lúpež					
Peniaze a ceniny prepravované poslom					
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie				**Ročné poistné spolu v EUR:**	

Zvláštne údaje a dojednania:

6. SKLO

Riziko - poškodenie, zničenie		Plocha v m^2	Počet ks	1. riziko	Poistná suma v EUR	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné v EUR
Druh skla								

Špecifikácia skla (bližší popis predmetu poistenia):

Zvláštne údaje a dojednania:

Ročné poistné spolu v EUR:

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Podnikateľ - obrat v EUR					Najrizikovejšia činnosť:			Územná platnosť:
Zvláštny subjekt - počet žiakov, lôžok, miest, ľudí, bytov+nebyt. priestorov					stavebno-montažna činnosť			SR
Všeobecná zodpovednosť za škodu (VZ)	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Základné poistné v EUR	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)	Pripoistenie vady výrobku (ZVV) na rovnakú spoluúčasť a spôsoby určenia sa VZ Koeficient ZVV (K3)		Ročné poistné v EUR za VZ+ZVV
	155 000,00	170,00	71,87	1,00	1,00	71,87	áno ☐	71,87
Zodpovednosť za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ZVBD)	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Základné poistné v EUR	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)	Koeficient počtu (K4)		Ročné poistné v EUR za ZVBD
Pripoistenie krížovej zodpovednosti za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (KZ)	na spoločný limit plnenia so ZVBD, spoluúčasť rovnaká ako pri ZVBD	Poistné za 1 byt/ NBP v EUR	Počet bytov + nebyt. priestorov spolu	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)	Koeficient počtu bytov + nebyt. priestorov (K4)	Koeficient KZ (K5)	Ročné poistné v EUR za KZ
Všeobecná zodpovednosť za škodu - jednorazové akcie	Limit plnenia v EUR		Spoluúčasť v EUR	Základné poistné v EUR	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)		Ročné poistné v EUR za VZ

☐ do 3 dní ☐ nad 3 dni ☐ do 500 návštevníkov ☐ do 3 000 návštevníkov ☐ nad 3 000 návštevníkov

PRIPOISTENIE - ZODPOVEDNOSŤ

Predmet poistenia + poistné riziko	Sublimit plnenia v EUR	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné v EUR
Cudzie veci prevzaté + veci vnesené ☐ s motorovými vozidlami s kasko poistením ☐ s motorovými vozidlami bez kasko poistenia ☐ bez motorových vozidiel				
Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní				
Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané ☐ s motorovými vozidlami s kasko poistením ☐ s motorovými vozidlami bez kasko poistenia ☐ bez motorových vozidiel				
Dobrovoľné požiarne zbory				
Poskytovanie sociálnej služby ☐ s poistením ubezpečiteľskej starostlivosti ☐ bez poistenia ubezpečiteľskej starostlivosti		kód počtu obyv.		
Poistením nie sú kryté činnosti:			Ročné poistné spolu v EUR:	71,87

Zvláštne údaje a dojednania:

8. PRIPOISTENIE - MAJETOK

Predmet poistenia + poistné riziko	Poistná suma v EUR	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné v EUR

Zvláštne údaje a dojednania:

Ročné poistné spolu v EUR:

ÚČET ROČNÉHO POISTNÉHO v EUR

1	2	3	4	5	6	7	8	ROČNÉ POISTNÉ SPOLU v EUR

CROSS SELLING	PZ 1 č.:	PZ 2 č.:	PZ 3 č.:	Koeficient cross selling	Koeficient krátkodobého poistenia	Koeficient UNIP	☐ ROČNÉ ☑ JEDNORAZOVÉ	POISTNÉ SPOLU (zaokrúhlené o prirážku alebo zľavu v EUR)
								322,55

Lehotné poistné (splátka poistného) je splatné v nasledovných termínoch:	1. splátka (od mm)	2. splátka (od mm)	3. splátka (od mm)	4. splátka (od mm)	LEHOTNÉ POISTNÉ (splátka poistného) v EUR
					322,55

Peňažný ústav poisťovne	Číslo účtu / kód banky	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Prvé poistné v EUR			
...a banka Slovensko, a.s.	1300222008/5600	4419005365	3558	od:	31.5.2014	do:	31.12.2014
...enská sporiteľňa, a.s.	0178195386/0900			vo výške:	322,55		
...banka, a.s.	2622223520/1100						

Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave?	☑ áno	☐ nie
Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných vecí?	☑ áno	☐ nie
Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované?	☑ áno	☐ nie
Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti?	☑ áno	☐ nie

... / poistník prehlasuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne a zaväzuje sa oznámiť poisťovni všetky zmeny údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia.

...o poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a označené Všeobecné poistné podmienky, Osobitné poistné podmienky a Zmluvné dojednania.

...P 106-4 ☑	OPP Z 156-4 ☑	ZD C-4 ☐	OPP OV 206-4 + ZD SZ-4 ☑	OPP SK 256-4 ☐	VPP ZP 606-4 ☑	OPP ZVV 656-4 ☐	ZD SOC-4 ☐	ZD S-4 ☐	ZD BD-4 ☐	☐
...ná časť	životné poistenie	život - hroby	odcudzenie, vandalizmus	SKIO	všeobecná zodpovednosť	zodpovednosť za vadu výrobku	poskytovateľ soc. služby	zodpovednosť škôl	zodpovednosť - bytové domy	

...ných poistných podmienok, zmluvných dojednaní sú súčasťou poistnej zmluvy aj prílohy.

...ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený / poistník alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

...podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje

...všeobecné poistné podmienky (VPP), osobitné poistné ..., OPP) a Zmluvné dojednania (ZD) sú k tejto poistnej zmluve ... a ich prevzal

ano ◯ že, pred uzatvorením poistnej zmluvy ho poistiteľ zrozumiteľne oboznámil s celým obsahom označených písomných Všeobecných poistných podmienok (VPP), Osobitných poistných podmienok (OPP) a Zmluvných dojednaní (ZD) platných v deň dojednania poistnej zmluvy, ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy (PZ). Predmetné označené VPP, OPP a ZD v písomnej forme dostal pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy do svojej dispozície, preštudoval ich a oboznámil sa s nimi, na základe čoho potvrdzuje splnenie všetkých zákonných podmienok § 788 ods. 3 zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, poisťovateľom.

...podpisom poistnej zmluvy dáva s ú h l a s na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovne na účely priameho marketingu poisťovne (najmä informácie o novinkách, akciách a ... a o súťažiach, poistných produktoch, poskytovaných online službách a pod.) po dobu trvania poistného vzťahu. ◉ ÁNO ◯ NIE

...informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení ...ov v znení neskorších predpisov. Poistník dáva poisťovni súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podľa § 47 zákona č. 8/2008 ...sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým osobám podnikajúcim v poisťovníctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim služby finančného sprostredkovania a finančného poradenstva podľa osobitného predpisu, ...že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. ... o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia nevyhnutne nemusí zahŕňať všetky práva uvedené v citovanom zákone.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, S. r. o.

Príloha č. 3 : Záväzný harmonogram prác.

PREDMET ZÁKAZKY:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE SNINA

Civilná podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
zadávaná podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

ZÁVÄZNÝ HARMONOGRAM PRÁC

	Druh práce.	Doba realizácie.
1.	Vytýčenie trás	16.02.2015 - 28.02.2015
2.	Zemné práce, výkop ryhy plus uloženie káblov.	16.02.2015 - 30.04.2015
3.	Betónovanie pätiek.	16.02.2015 - 15.05.2015
4.	Osadenie stĺpov.	01.03.2015 - 31.05.2015
5.	Výmena výložníkov.	01.03.2015 - 31.05.2015
6.	Výmena poškodených káblov podľa výkr. dokumentácie.	01.03.2015 - 31.05.2015
7.	Osadenie svietidiel.	31.03.2015 - 15.06.2015
8.	Výmena rozvádzačov RV 01- RV 05 podľa výkr. dokumentácie a osadenie riadiacich systémov MINOS.	16.04.2015 - 31.05.2015
9.	Oživenie, funkčná skúška.	15.05.2015 - 16.06.2015
10.	Revízna správa.	16.06.2015

Doba realizácie – lehota výstavby celkom **120 dní**

Ing. Ján Alušík
konateľ spoločnosti

Verejnoprospešné služby
Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 S N I N A
Spol. zapísaná v OR Okr.súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č. 19518/P

TEL.: **057/7622594**
FAX: 057/7622183
e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk
svps.sekr[illegible]at@mail.t-com.sk

IČO : **43904157**
DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081
Banka : ČSOB, a.s.
pobočka Snina
č. účtu : 4005857431/750[illegible]

Príloha č. 5 : Cenová ponuka zhotoviteľa predložená v el. aukcii.

PREDMET ZÁKAZKY:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE SNINA

Civilná podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
zadávaná podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mesto Snina

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina (71324212)

Identifikácia verejného obstarávateľa / obstarávateľa:

Názov:	Mesto Snina
Ulica:	Storjárska
Mesto:	Snina
PSČ:	069 01
IČO:	00323560
Kontaktná osoba:	Mgr. Pavel Aschenbrenner
E-mail:	pavel.aschenbrenner@ebiz.sk
Tel.:	+421 901 739 852

Typ aukcie:	Obstarávanie
Spôsob vyhodnotenia:	Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Vyhodnocovanie:	Ako celok
Zverejnenie:	Áno
Testovanie:	Nie
Počet kôl:	1. Lehota na žiadosť o účasť
	2. Lehota na predkladanie ponúk
	3. Certifikovaná aukcia
	4. Lehota na vysvetľovanie
	5. Lehota viazanosti ponúk
	6. Certifikovaná aukcia
Ceny sa zadávajú:	EUR s DPH

Report - Ponuky

Ponuky v kole číslo : 6

Uchádzači		Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.	O.S.V.O. comp. a.s.
Dátum zadania		25.11.2014 10:10:36	25.11.2014 10:17:28
1. Celkové hodnotenie	JC CC PO BO	99.17 99.17 1 [100.00]	89.94 89.94 2 [90.70]
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	JC CC BO	261 400.323 313 680.388 [95.00]	292 357.807 350 829.368 [84.94]
1.1.1. Okruh rozvádzača RVO 01	JC CC	62 649.944 62 649.944	66 628.087 66 628.087
1.1.1.1. Práce a dodávky M	JC CC	44 203.779 44 203.779	47 111.067 47 111.067
1.1.1.2. Elektromontáže	JC CC	5 030.165 5 030.165	5 391.500 5 391.500
1.1.1.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	3 663.220 3 663.220	3 893.420 3 893.420
1.1.1.4. Ostatné	JC CC	4 220.890 4 220.890	4 400.000 4 400.000

1.1.1.5. VRN	JC CC	5 531.890 5 531.890	5 832.100 5 832.100
1.1.2. Odberné el. zariadenie pre RVO 01	JC CC	4 417.794 4 417.794	6 189.062 6 189.062
1.1.2.1. Elektromontáže	JC CC	36.888 36.888	39.500 39.500
1.1.2.2. Práce a dodávky M	JC CC	3 593.040 3 593.040	5 043.262 5 043.262
1.1.2.3. Ostatné	JC CC	397.696 397.696	416.000 416.000
1.1.2.4. VRN	JC CC	390.170 390.170	690.300 690.300
1.1.3. Okruh rozvádzača RVO 02	JC CC	74 629.128 74 629.128	83 905.491 83 905.491
1.1.3.1. Práce a dodávky M	JC CC	49 612.715 49 612.715	56 172.234 56 172.234
1.1.3.2. Elektromontáže	JC CC	6 824.955 6 824.955	7 340.800 7 340.800
1.1.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	7 868.104 7 868.104	9 597.157 9 597.157
1.1.3.4. Ostatné	JC CC	3 732.224 3 732.224	3 904.000 3 904.000
1.1.3.5. VRN z rozpočtu	JC CC	6 591.130 6 591.130	6 891.300 6 891.300
1.1.4. Napojenie rozvádzača RVO 02	JC CC	4 326.553 4 326.553	6 092.800 6 092.800
1.1.4.1. Elektromontáže	JC CC	3.156 3.156	3.600 3.600
1.1.4.2. Práce a dodávky M	JC CC	3 543.581 3 543.581	4 991.000 4 991.000
1.1.4.3. Ostatné	JC CC	397.696 397.696	416.000 416.000
1.1.4.4. VRN z rozpočtu	JC CC	382.120 382.120	682.200 682.200
1.1.5. Okruh rozvádzača RVO 03	JC CC	24 156.862 24 156.862	26 655.068 26 655.068
1.1.5.1. Práce a dodávky M	JC CC	16 119.226 16 119.226	17 920.899 17 920.899
1.1.5.2. Elektromontáže	JC CC	1 332.197 1 332.197	1 430.200 1 430.200
1.1.5.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	1 375.065 1 375.065	1 526.269 1 526.269
1.1.5.4. Ostatné	JC CC	3 196.864 3 196.864	3 344.000 3 344.000
1.1.5.5. VRN	JC CC	2 133.510 2 133.510	2 433.700 2 433.700
1.1.6. Napojenie rozvádzača RVO 03	JC CC	2 802.387 2 802.387	4 510.900 4 510.900

1.1.6.1. Elektromontáže	JC CC	17.645 17.645	18.700 18.700
1.1.6.2. Práce a dodávky M	JC CC	2 139.546 2 139.546	3 528.500 3 528.500
1.1.6.3. Ostatné	JC CC	397.696 397.696	416.000 416.000
1.1.6.4. VRN	JC CC	247.500 247.500	547.700 547.700
1.1.7. Okruh rozvádzača RVO 04	JC CC	20 631.208 20 631.208	23 058.730 23 058.730
1.1.7.1. Práce a dodávky M	JC CC	12 424.472 12 424.472	14 179.630 14 179.630
1.1.7.2. Elektromontáže	JC CC	1 494.897 1 494.897	1 616.300 1 616.300
1.1.7.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	2 075.245 2 075.245	2 196.500 2 196.500
1.1.7.4. Ostatné	JC CC	2 814.464 2 814.464	2 944.000 2 944.000
1.1.7.5. VRN	JC CC	1 822.130 1 822.130	2 122.300 2 122.300
1.1.8. Napojenie rozvádzača RVO 04	JC CC	2 802.387 2 802.387	4 510.900 4 510.900
1.1.8.1. Elektromontáže	JC CC	17.645 17.645	18.700 18.700
1.1.8.2. Práce a dodávky M	JC CC	2 139.546 2 139.546	3 528.500 3 528.500
1.1.8.3. Ostatné	JC CC	397.696 397.696	416.000 416.000
1.1.8.4. VRN	JC CC	247.500 247.500	547.700 547.700
1.1.9. Okruh rozvádzača RVO 05	JC CC	25 928.709 25 928.709	29 143.917 29 143.917
1.1.9.1. Práce a dodávky M	JC CC	18 109.489 18 109.489	20 706.041 20 706.041
1.1.9.2. Elektromontáže	JC CC	1 788.004 1 788.004	1 924.900 1 924.900
1.1.9.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	1 201.730 1 201.730	1 266.476 1 266.476
1.1.9.4. Ostatné	JC CC	2 539.136 2 539.136	2 656.000 2 656.000
1.1.9.5. VRN	JC CC	2 290.350 2 290.350	2 590.500 2 590.500
1.1.10. Napojenie rozvádzača RVO 05	JC CC	4 381.887 4 381.887	4 551.000 4 551.000
1.1.10.1. Elektromontáže	JC CC	17.645 17.645	18.700 18.700
1.1.10.2. Práce a dodávky M	JC CC	3 579.546 3 579.546	3 729.100 3 729.100

1.1.10.3. Ostatné	JC CC	397.696 397.696	416.000 416.000
1.1.10.4. VRN	JC CC	387.000 387.000	387.200 387.200
1.1.11. Dodatok	JC CC	34 673.464 34 673.464	37 111.852 37 111.852
1.1.11.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	JC CC	1 527.210 1 527.210	1 599.000 1 599.000
1.1.11.2. Práce a dodávky M	JC CC	18 541.823 18 541.823	19 892.389 19 892.389
1.1.11.3. Elektromontáže	JC CC	2 796.579 2 796.579	3 052.100 3 052.100
1.1.11.4. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	6 466.438 6 466.438	6 821.963 6 821.963
1.1.11.5. Ostatné	JC CC	2 279.104 2 279.104	2 384.000 2 384.000
1.1.11.6. VRN	JC CC	3 062.310 3 062.310	3 362.400 3 362.400
1.2. Lehota výstavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	JC CC BO	180 180 [4.17]	150 150 [5.00] A:149

Kontakt

Prevádzkovateľ aukčného systému
eAukcie 8
web: www.ebiz.sk
tel.: 02-6541 1356
.technická podpora
email: podpora@ebiz.sk
mobil: 0905 378 454

Dátum a čas vygenerovania reportu: 25.11.2014 10:27:18

MESTO S
MESTSKÝ Ú
-6P-